



## Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc

REF. 6 000 31

DOOXIE

LEGRAND

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Transformateur réversible dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions : - un simple va-et-vient ou simple poussoir - un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir
- Livré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

### Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Mécanisme équipé d'un système permettant de passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient et inversement en fonction des contraintes du chantier - Une action sur la languette de maintien permet de repasser un va-et-vient en poussoir

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Peut être associé à d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de

construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commande	Autre	Interrupteur de chauffage	Non
Type de commutation	Autre	Type de connexion	Borne automatique
Composition		Interrupteur de machine à laver	Non
Mode de pose	Encastré	Largeur d'appareil	73 mm
Type de fixation	Fixation à vis	Hauteur d'appareil	73 mm
Avec cadre/support de montage	Oui	Profondeur d'appareil	36.15 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Brillant	Compatible IFTTT	Non
Couleur	Blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-25-60 °C
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Voyant	Non	Neutre obligatoire	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension nominale	250 V	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	6 AX	Section de câble	1.5-1.5 mm <sup>2</sup>
Contact de report	Non	EAN/Gencode	3414971004559
		Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	